Tablero Principal COMEDOR

Viene del Transformador




| Tablero Principal COMEDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTO | LUCES | | LUCES | | TOMAS | | TOMAS PC | | VENTILADORES | | AA | | Otros | | DESCRIPCIÓN | POTENCIA | In | DI | R | S | T | POTENCIA TOTAL | |
| | CTD | W | CTD | W | CTD | W | CTD | W | CTD | W | CTD | W | CTD | W | | | | | | | | P | W |
| 01 | 37 | 40 | | | | | | | | | | | | | Luces | 1.480 | 6,73 | 1x10 | 1.480 | | | 1.480 | W |
| 02 | 8 | 40 | 13 | 20 | | | | | | | | | | | Luces | 580 | 2,64 | 1x10 | | 580 | | 580 | W |
| 03 | | | | | 7 | 100 | | | 14 | 100 | | | | | Tomas y Ventiladores | 2.100 | 9,55 | 1x10 | | | 2.100 | 2.100 | W |
| 04 | | | | | 13 | 100 | | | 4 | 100 | | | | | Tomas y Ventiladores | 1.700 | 7,73 | 1x10 | 1.700 | | | 1.700 | W |
| 05 | | | | | | | | | | | | | 2 | 600 | Tomas Especiales | 1.200 | 5,45 | 1x10 | | | 1.200 | 1.200 | W |
| 06 | | | | | | | | | | | | | 2 | 600 | Tomas Especiales | 1.200 | 5,45 | 1x10 | 1.200 | | | 1.200 | W |
| TSBCC | | | | | | | | | | | | | | | | 32.800 | 49,89 | 3x50 | 10.933 | 10.933 | 10.933 | 32.800 | W |

DIAGRAMA DE CARGAS Y UNIFILAR

| N° | DESCRIPCION | FIRMA | FECHA | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| | REVISIONES | | | ITAIPU | |

PROYECTO
DISEÑO
VERIF.
VISTO
APROBADO
FECHA

PARAGUAY ITAIPU BINACIONAL BRASIL

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN

URBANIZACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE DOS BLOQUES DE COCINA Y COMEDOR EN EL III CUERPO DEL EJERCITO Y LA 6TA DIVISIÓN DE INFANTERIA EN EL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO PARAGUAYO
MCAL. ESTIGARRIBIA – DPTO DE BOQUERON, CHACO.
CUADRO DE CARGAS Y DIAGRAMA UNIFILAR BLOQUE COMEDOR

| FECHA: 03/03/2020 | 3860–DC–14955–E | R0 |
|---|---|---|